機械器具（21）内臓機能検査用器具

管理医療機器　特定保守管理医療機器　多機能心電計　11407020

「心電計　ECG-9000シリーズ　カルジオファックス V」の付属品

プログラムカード　QP-941D　プログラムカード　QP-942D プログラムカード　QP-943D

形状・構造および原理等

本プログラムカードは、カーディオメモリで記憶した24時間心電図データを再生、記録するためのプログラムカードで、心電計 ECG-9000シリーズのカードスロットに挿入して使用します。プログラムカードは心電計の適応機種とデータを再生できるカーディオメモリの種類により、下表のようになります。

型　名	対応機種	対応するカーディオメモリ
QP-941D	ECG-9212、ECG-9312 ECG-9321、ECG-9322	RAC-1000シリーズ
QP-942D	ECG-9332、ECG-9362 ECG-9371、ECG-9372	RAC-1000シリーズ RAC-2000
QP-943D	ECG-9421、ECG-9422 ECG-9521、ECG-9522	

［注］QP-942D使用時は、心電計用の拡張メモリが必要です。

対応するカーディオメモリの販売名

販　売　名	承認番号
携帯型心電図解析器 RAC-1000シリーズ　カーディオメモリ	20500BZZ00685000
長時間心電図記録器 RAC-2000　カーディオメモリ	20900BZZ00735000

使用目的、効能または効果

使用目的

カーディオメモリ（RAC-1000シリーズ、RAC-2000）で記憶した24時間心電図データを再生、記録します。

品目仕様等

被検者情報登録

RAC-1000シリーズ、RAC-2000で検査する前にあらかじめ検査の条件、被検者情報、開始日時などをRAC-1000シリーズ、RAC-2000のメモリカードに登録します。

レポート記録

RAC-1000シリーズ、RAC-2000で記憶したメモリカード内のデータを記録します。記録にはサマリ、STトレンド、不整脈トレンド、RR変動、イベント波形、ST計測波形、リズム波形などがあります。

レポート編集

イベント波形の削除、名称変更、イベント波形の連続表示、被検者情報の編集、ファイル書き込みなどを行います。

ファイル、通信

ファイルデータの記録、送信、受信、読み出しが可能です。

操作方法または使用方法等

詳細は別途用意されている取扱説明書および心電計 ECG-9000シリーズの取扱説明書を参照してください。
また組み合わせて使用する機器については形状・構造および原理等を参照してください。

準備する

取扱説明書 準備を参照してください。

1. プログラムカードを心電計の指定のカードスロットに挿入します。
2. 検査データを記憶したメモリカードを心電計の指定のカードスロットに挿入します。
3. 心電計の電源を入れます。
4. プログラム選択画面で［長時間心電図検査］キーを押して長時間心電図検査の画面を表示します。

被検者情報登録

検査前のメモリカードに被検者情報を登録します。性別、年齢、体重は必ず入力してください。
➡取扱説明書 被検者情報登録 参照

レポート記録

レポート記録中に記録紙切れがおきないように、記録紙の残量を確認します。
［レポート記録］キーを押して、レポート記録を行います。
➡取扱説明書 レポート記録 参照
編集が必要なときは、記録の前に編集を行います。
➡取扱説明書 レポート編集 参照
（QP-942D、QP-943Dはデータを収集したカーディオメモリの機種に該当するレポート編集の章を参照してください。）

使用上の注意

重要な基本的注意

- データの取り違えを防止するため、メモリカードへの被検者情報登録を検査前に行ってください。また被検者情報が登録されていないデータを記録するときは、記録前に必ず、被検者情報編集（ID編集）画面で被検者情報を入力してください。
- プログラムカードの抜き差しは、必ず心電計の電源を切った状態で行ってください。
- 記録紙一冊（長尺記録紙 約300m）を目安に、必ずサーマルヘッドをクリーナペンでクリーニングしてください。［サーマルヘッドが汚れたまま記録を続けると、印字品質が低下します。］
- 心電計をバッテリで使用しない場合でも、バッテリは必ず心電計にセットしてください。
- 心電計 ECG-9000シリーズの取扱説明書および添付文書をあわせてご参照ください。

貯蔵・保管方法および使用期間等

使用環境条件/保存環境条件

ECG-9000シリーズに準じます。
その他、取扱説明書の保管上の注意事項も参照してください。

耐用期間

6年（当社データの自己認証による）

包　装

1台単位で梱包

各プログラムカードの取扱説明書を必ずご参照ください。

製造販売　日本光電　日本光電工業株式会社
東京都新宿区西落合1-31-4　〒161-8560
℡(03)5996-8000(代表)　Fax(03)5996-8091

製造業者　日本光電富岡株式会社

0654-002679A